





No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...





Proceso de instalación en interruptores unipolares con aisladores poliméricos como con aisladores de porcelana




- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.

- Este protector tiene tres partes. Centrar una mitad de dos partes del protector RH-PSEC-END sobre la zona a cubrir del seccionador. El protector debe albergar la menor cantidad de campanas posibles del elemento a cubrir. No más de una.
- Doblar la otra mitad de las dos partes del protector RH-PSEC-END, de modo que encajen las dos mitades.




- Hacer lo mismo con la parte simétrica.


- Cerrar estas dos partes del protector mediante el uso de los clips de cierre suministrados en el kit, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, cerrando y uniendo ambas mitades.



- Centrar una mitad de la tercera parte del protector RH-PSEC-END sobre la zona a cubrir del seccionador.



- Doblar la otra mitad de la tercera parte del protector RH-PSEC-END, de modo que encajen las dos mitades.



- Cerrar esta tercera parte del protector mediante el uso de los clips de cierre suministrados en el kit, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, cerrando y uniendo ambas mitades. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.